

VESD 粘尘棒 STC-150-71 参数说明

一、产品描述

粘尘棒专为高度洁净的无尘环境设计, 适应于静电敏感型产品的制造装配清洁。原材料

- 1 高度洁净、不发生及不含过敏源的材料，具有优防化腐蚀功能，做过静电处理能够安全耗散电荷，不受环境变化影响。
- 2 具有良好的粘性，相比用棉签蘸溶剂擦拭，不产生尘点，不残留印迹，不刮伤SENSOR，可大幅提升产品的良率。

清洁、清除敏感面表面Particle（如：凹面、光学面、镀膜面、镜面、芯片表面、光罩

- 3 MASK掩膜、COB工艺裸露镀膜SENSOR等），也可以替代镊子用于精密仪器仪表表针表面、齿轮等精密组件安装固定，不会伤及表针、表面。

二、规格

全长	71±0.2mm
杆长	70.5±0.1mm
杆直径	1.6±0.1mm
胶头长度:	0.5-1.0mm
胶头直径	1.5±0.2mm
清洁次数	单支清洁尘点10-60颗
材料:	棒杆: ABS 胶头: 聚碳酸酯树脂
包装信息	4000支（100支*40盒） 外箱: W410mm * D240mm * H270mm 6.5Kg

三、特性:

1. 特殊改性胶水、永久粘性，不挥发，不拉丝。
2. 柔软，有韧性，良好的灵活性和操作感。
3. 环保，无刺激性气味，不会对接触者产生任何伤害。
4. 对产品的电气性和外观有很好的保护。

四、作业建议:

1. 去除外包装，清洁胶棒外包装进入风淋室再进无尘室。
2. 作业前先做好5S准备，台面、地面、设备、椅子、手套、工具、夹具、托盘等并用显微镜检查。
3. 用镊子从托盘轻轻夹起，带胶端不可与物体接触，以免污染，用手拿住另一端准备操作。
4. 胶棒在显微镜或软件下对准尘点位置，保持60°~90° 角度轻轻粘取，不可大力，以免刮伤、压伤SENSOR。
5. 使用时要拿稳，切勿来回抖动，不可在产品上移动摩擦，以免划伤。

6. 每支胶棒擦拭产品最多不超过60次，以免造成二次污染。

7. 使用过的胶棒要远离工作区，与干净胶棒分开。

